


**Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение – детский сад № 3 «Березка»**

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

 /Ю.В Антонова/
протокол № 5 от «13» декабря 2016г.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий

МКДОУ детского сада № 3 «Березка»

 / М.А Развожаева/

Приказ № 127 от «20» декабря 2016г.



**Инструкция № 36
по охране труда при работе с электрическим утюгом**

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе с электрическим утюгом (электроутюгом) допускаются лица не моложе 18-ти лет, которые прошли инструктаж на рабочем месте, медицинский осмотр и не имеют противопоказаний по состоянию своего здоровья.

1.2. При пользовании электрическим утюгом возможно воздействие на работающего следующих опасных производственных факторов:

- поражение электрическим током при прикосновении к открытым токоведущим частям прибора или при неисправности защитного заземления (зануления) утюга;
- ожоги рук во время касания нагретых металлических частей утюга или при обильном смачивании материала;
- возникновение пожара при оставлении без присмотра включенного электрического утюга в электрическую сеть.
- недостаточная освещенность рабочей зоны для глажки.

1.3. В помещении для глажения должна непременно быть медицинская аптечка с набором всех необходимых медикаментов и перевязочных средств, а также огнетушитель.

1.4. При работе с электрическим утюгом должна обязательно использоваться следующая специальная одежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, либо фартук, косынка, а также диэлектрический коврик.

1.5. Работник обязан:

- выполнять существующие требования внутреннего трудового распорядка, инструкцию по эксплуатации электроприбора;
- пользоваться при осуществлении работы положенной санитарной одеждой;
- выполнять работу, которая поручена администрацией учреждения;
- соблюдать имеющиеся правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения;
- незамедлительно сообщать о неисправностях в работе оборудования ответственному должностному лицу или дежурному администратору.

1.6. Работник должен:

- четко знать правила эксплуатации электрооборудования;
- уметь правильно пользоваться средствами пожаротушения, имеющимися в учреждении;
- выполнять установленные требования электробезопасности и пожарной безопасности.

1.7. Электрический утюг непременно должен удовлетворять следующим основным требованиям:

- оперативно включаться и отключаться от электросети;
- быть безопасным при работе и недоступным для случайного прикосновения к токоведущим частям;

- иметь исправный автоматический регулятор температуры.
- 1.8. Напряжение электрического утюга 220 вольт. Наличие надежного заземления (зануления) корпуса прибора обязательно.
- 1.9. Помещение, в котором проводится глажение, должно быть сухим. На рабочем месте обязательно должен находиться резиновый коврик на полу.
- 1.10. Контролирующие лица, в случае выявления нарушений требований безопасности, имеют полное право с уведомлением администрации учреждения осуществить остановку работы до устранения нарушений.
- 1.11. Невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда рассматривается как грубое нарушение трудовой дисциплины, за которое виновные непременно привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего распорядка учреждения, с ними проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Надеть специальную одежду, волосы убрать под косынку.
- 2.2. Подготовить рабочее место к трудовой деятельности, убрать все лишнее.
- 2.3. Проверить исправность узлов электрического утюга и заземления.
- 2.4. Осуществить проверку исправности вилки, а также состояния провода электроутюга: изоляцию, отсутствие изломов жил.
- 2.5. Проверить полотно имеющихся утюгов на предмет чистоты.
- 2.6. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу около места, предназначенного для глажения.
- 2.7. Произвести включение вытяжной вентиляции и проветрить помещение для глажения.
- 2.8. При обнаружении любой неисправности электрический утюг должен быть незамедлительно обесточен, сдан в ремонт и заменен на полностью исправный электрический утюг.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. В процессе работы с электроутюгом соблюдать правила ношения специальной одежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место.
- 3.2. Перед включением электрического утюга в сеть необходимо встать на диэлектрический коврик.
- 3.3. Включить электрический утюг в сеть и выключать из нее следует только сухими руками.
- 3.4. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить только на термоизоляционную подставку.
- 3.5. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга ни в коем случае не касалась электрического шнура.
- 3.6. Чтобы избежать ожога рук, не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой.
- 3.7. При прекращении подачи тока во время осуществления работы с электроутюгом и перерыве в работе электроутюг должен быть отсоединен от электрической сети и установлен на несгораемую подставку.
- 3.8. Во время работы строго запрещается:
 - нарушать требования безопасности определенные данной инструкцией, правила электробезопасности;
 - разбирать электроутюг и производить какой-либо ремонт самостоятельно (как самого утюга, так и провода, штепсельных соединений и т.п.);
 - держаться за провод электрического утюга;
 - проводить допуск посторонних лиц на свое рабочее место.
- 3.9. Для предотвращения пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.
- 3.10. При обнаружении каких-либо неисправностей электроутюга, работа должна быть сразу же прекращена. О существующих неисправностях доложить администрации учреждения.

4. Требования безопасности при авариях и несчастных случаях

- 4.1. В случае появления неисправности в работе электрического утюга, искрения, загорания проводов, нарушения изоляции и так далее, необходимо немедленно осуществить отключение прибора от электросети.
- 4.2. При возникновении пожара немедленно отключить утюг от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.
- 4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, обратиться в медицинский пункт, при необходимости, вызвать «скорую помощь» по телефону 103, сообщить об этом инциденте администрации учреждения.
- 4.4. Сохранить обстановку на месте происшествия без изменения до момента прибытия комиссии по расследованию, если это не создает угрозу для окружающих.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Произвести отключение электроутюга и установить его на несгораемую подставку.
- 5.2. Выполнить проветривание помещения.
- 5.3. Привести в порядок свое рабочее место.
- 5.4. Снять специальную одежду и тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлен (а)

« ___ » _____ 20__ г. _____ / _____ /